

POWER MULTILIGHT

WIRELESS

(FR)



Mode d'emploi

MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG
Westliche Gewerbestraße 1
D-75015 Bretten-Gölshausen


www.multiplex-rc.de

Utilisation

L'éclairage POWER-MULTILight Wireless vous permet d'installer facilement des feux attrayants sur pratiquement tous les modèles.

Grâce aux trois couleurs, vous disposez d'un éclairage indiquant la position et le sens de déplacement, afin d'éviter les collisions.

N'exigeant aucun câblage complexe, ces feux peuvent être fixés sans problème après l'assemblage du modèle.



Consignes de sécurité

! Veuillez lire cette notice avant utilisation.

! Produit destiné exclusivement à l'application prévue.

! Veuillez respecter les dispositions légales relatives au pilotage de modèles radiocommandés volants.

Utilisation conforme

L'utilisation de l'éclairage POWER-MULTILight Wireless n'est autorisée que dans le domaine du modélisme. Toute autre utilisation n'est pas conforme.

Recharge

- Raccordez l'adaptateur Micro USB fourni à une prise USB sur votre PC, chargeur de smartphone ou autre alimentation USB à l'aide d'un câble USB adapté.

Insérez le câble muni de la prise BEC dans la prise de charge du POWER-MULTILight Wireless.

Tenir compte des polarités !

Le processus de recharge démarre automatiquement. La recharge de chaque dispositif POWER-MULTILight Wireless dure env. 60 minutes.

Voyants sur l'adaptateur Micro USB :

LED rouge: Accu en charge

LED bleue: Accu chargé

- En alternative, vous pouvez utiliser un chargeur avec programme LiPo pour une cellule, courant de charge < 0,1 A, tension de fin de charge 4,2 volts.

Remarque

Si vous n'utilisez pas les feux POWER-MULTILight Wireless pendant une longue période (plus d'une semaine), nous vous recommandons de charger ou décharger les accus à une tension de 3,75 à 3,85 V pour en prolonger la durée de vie.

Si un feu POWER-MULTILight Wireless ne s'allume pas, rechargez l'accu au moyen de l'adaptateur Micro USB fourni. Voir « Recharge »

Montage

- Vous pouvez coller l'éclairage POWER-MULTILight Wireless sur toute surface propre et bien adhérente à l'aide des pastilles autocollantes double face fournies.
- Les autocollants transparents fournis servent de support intermédiaire sur une surface peu adhérente ou rugueuse. La surface de ces autocollants transparents est parfaite pour recevoir les pastilles autocollantes double face.
- Les pastilles autocollantes étant réutilisables, vous pouvez tout simplement décoller les feux POWER-MULTILight pour les recharger. Veuillez protéger les surfaces de collage de la poussière et de l'eau.
- En alternative aux pastilles autocollantes double face, vous pouvez utiliser une bande Velcro.
(Bande Velcro Multiplex 25x60mm, 5 paires, numéro d'article # 683112)

Modes de fonctionnement

Mise sous tension et réglage du mode par pression sur la touche latérale du feu.

- Mode A : flash double 
- Mode B : flash simple 
- Mode C : flash lent 

Caractéristiques techniques

Dimensions de chaque feu :	48 mm x 15 mm x 14 mm
Poids unitaire :	5,8 g
Type d'accu :	1S LiPo, 85 mAh
Sécurité :	Protection de sous-tension intégrée
Durée d'éclairage :	Selon le mode sélectionné : rouge, env. 1h30 ; vert, env. 1h45 ; blanc, env. 2h15

Garantie / exclusion de responsabilité

La société MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG décline toute responsabilité pour toute perte, tout dommage ou frais entraînés par une utilisation ou une exploitation non conforme ou toute conséquence de ceci. Dans la mesure autorisée par la loi, la responsabilité de la société MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG se limite au versement de dommages-intérêts, pour quelque raison juridique que ce soit, limités au montant de la facture des biens immédiatement liés à l'événement dommageable de la société MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG. Ceci ne fait pas foi si la société MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG est soumise à une responsabilité illimitée liée à des prescriptions légales contraignantes suite à une négligence ou une faute grave. Nous assumons la garantie de nos produits, conformément aux dispositions légales faisant actuellement foi. Pour les problèmes de garantie, s'adresser au revendeur chez lequel a été acquis le produit. La garantie exclut les dysfonctionnements provoqués par les éléments suivants :

- Utilisation non conforme.
- Maintenance défaillante, absente ou retardée, ou encore réalisée par une personne non autorisée.
- Défauts de raccordement.
- Utilisation d'accessoires autres que MULTIPLEX/HITEC.
- Modifications/réparations non réalisées par MULTIPLEX ou un revendeur agréé MULTIPLEX.
- Dommages accidentels ou délibérés.
- Défaillances entraînées par une utilisation normale.
- Exploitation en dehors des spécifications techniques ou avec des composants d'autres fabricants.

Mise au rebut

Ce symbole signifie que les appareils électriques et électroniques irréparables ou en fin de cycle d'exploitation doivent être mis au rebut non pas avec les ordures ménagères mais dans les déchetteries spécialisées. Portez-les dans les collecteurs communaux appropriés ou un centre de recyclage spécialisé. Cette remarque s'applique aux pays de la Communauté européenne et aux autres pays européens pourvus d'un système de collecte spécifique.



Déclaration de conformité CE

Le produit est conforme aux directives 2011/65/EU



Sous réserve d'erreur d'impression et de modification technique

Copyright Multiplex Modellsport 2015

La copie et la reproduction, même partielles, sont soumises à l'autorisation écrite de la Sté Multiplex Modellsport GmbH & Co.KG

Multiplex Modellsport GmbH & Co. KG

Westliche Gewerbestr. 1

75015 Bretten · Germany

Multiplex Service: +49 (0) 7252 - 5 80 93 33

www.multiplex-rc.de